

## Adapter Diodenbuchse/4mm-Buchsen




Adapter für Geräte mit Diodensteckern zum direkten Anschluss an unsere Zähler 101182 und 1011826 an andere Zähler mit 4mm-Bananensteckern.

Diodenstecker für 101182 und 1011826 besitzen folgende Geräte:

101880 Freier Fall - 1011821 Gabellichtschranke

101903 Aufprallplatte - 1011822 Taster

1011823 Mikrophon



Ansicht auf Buchse in Zählern 101182 und 1011826  
bzw. auf Buchsen am Adapter 1011828

Belegung der Pole in Diodensteckern spiegelverkehrt!

Pin 1: Masse

Pin 2: + 8 V (Versorgung von z. B. Mikrophon 1011822, Mikrophon in Aufprallplatte 101903 und in Stopp-Kontakt Freier Fall 101880)

Pin 3: Impuls oder Signal von Lichtschranke und mech. Kontakt usw.  
(wie blauer Eingang 5 am Zähler 101182)

Pin 4: 6,3...8 V AC zur Versorgung der Lampe in Lichtschranke 1011821

Pin 5: 6,3...8 V AC zur Versorgung der Lampe in Lichtschranke 1011821

Adapter Diodenbuchse/4mm-Buchsen - Best.- Nr. 1011828

Pin 6: Signal von z. B. Mikrofon 1011822, Mikrofon in Aufprallplatte 101903  
und in Stopp-Kontakt Freier Fall CL1880 (Wechselspannungsgekoppelt, mit  
Eingangsverstärker,  $R_i = 4,7 \text{ k}\Omega$ )